


636-21F



## Interface de commande

L'interface de commande assure les fonctions de commande et de programmation du système, au même titre que le clavier de commande et de programmation intégré à la centrale. Véritable interface utilisateur déporté, elle se place près des points d'entrée des locaux, permettant ainsi de fixer la centrale à l'endroit le plus efficace.



**AUTONOMIE**  
5 ANS  
BATAILLE COURANTE



**GARANTIE**  
5 ANS  
SAUS CONDITIONS TRAVAIL



**NF**  
a2p

## Fonctions

### 6 touches de commande paramétrables

- Commande de mise en marche et d'arrêt de la protection intrusion en totalité ou par groupes.
- Déclenchement manuel des alarmes (appels d'urgence).
- Fonction sonnette.
- Personnalisation des touches par étiquettes fournies.
- Module d'écoute et d'interpellation intégré.

**Programmation protégée** par un code d'accès spécifique installateur.

### Utilisation sécurisée par codes d'accès

- 17 ou 33 codes utilisateurs (selon type de centrale) : 1 code maître et 16 ou 32 codes services (identiques pour le clavier de la centrale et toutes les interfaces de commande).
- Mémorisation des codes d'accès dans le journal d'événements de la centrale.

### Aide à l'utilisation

- Rétro-éclairage automatique des touches.
- Voyant bicolore pour confirmation du code d'accès et de l'alimentation corrects.

### Protection contre la recherche frauduleuse des codes d'accès

En cas de recherche des codes d'accès par essais successifs, le clavier se bloque pour une durée déterminée.

### Synthèse vocale

- Report de l'ensemble des signalisations vocales de la centrale sur l'interface de commande.
- Niveau sonore réglable.

### Compatible avec la gamme d'automatismes de portail Twinmatic de Daitem

### Auto-test d'usure des piles

**Autoprotections** à l'ouverture, à l'arrachement et surveillance du fil de liaison.

### Autonomie de 5 ans

Dans les conditions d'utilisation suivantes :  
4 mises en marche et 4 mises à l'arrêt par jour.

## Caractéristiques techniques

- 6 touches de commande programmables.
- Indices de protection : IP 54 / IK 07.
- Touches rétro-éclairées.
- Dimensions (L x H x P) : 210 x 85 x 38 mm.
- Codes d'accès de 4 à 6 chiffres.
- Poids : 350 g (avec alimentation).
- Liaison filaire avec la centrale (bus 4 fils).
- Température de fonctionnement : - 25 °C à + 70 °C.
- Alimentation par un bloc lithium 2x(3,6 V - 4 Ah) BatLi25.
- Usage intérieur ou extérieur sous abri.